

# ODE-3-440460-3F4A

Datenblatt des Optidrive E3

**22 kW (30 HP), 46 A, 380-480 V, 3PH**

IP66 Outdoor Frequenzumrichter ohne Schaltelemente mit EMV-Filter



## Eingangsnennwerte

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Versorgungsspannung                   | 380-480 V |
| Eingangsphasen                        | 3         |
| Gleichstromversorgung                 | 51,9 A    |
| Versorgungssicherung oder MCB (Typ B) | 63 A      |

## Ausgangsnennwerte

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Motor-Ausgangsleistung | 22 kW (30 HP)      |
| Ausgangsspannung       | 0 – Supply Voltage |
| Ausgangsstrom          | 46 A               |

## Kabelinformationen

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Maximale Versorgungskabelgröße | 16 mm <sup>2</sup> (0,02 sq in) |
| Maximale Motorkabelgröße       | 16 mm <sup>2</sup> (0,02 sq in) |
| Maximale Motorkabellänge       | 100 m (328 ft)                  |

## Werkseitig vorgesehene Optionen

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| EMV-Filter      | Interner EMV-Filter           |
| Bremstransistor | Interner Bremstransistor      |
| Gehäuse         | IP66 Outdoor nicht geschaltet |
| Display         | LED                           |



## Abmessungen

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Größe         | 4                  |
| Höhe          | 360 mm (14,17 in)  |
| Breite        | 240 mm (9,45 in)   |
| Tiefe         | 261 mm (10,28 in)  |
| Gewicht       | 9,5 kg (20,94 lbs) |
| Befestigungen | 4 x M4             |

## Abmessungen verpackt

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Höhe    | 325 mm (12,8 in)    |
| Breite  | 295 mm (11,61 in)   |
| Tiefe   | 425 mm (16,73 in)   |
| Gewicht | 11,5 kg (25,35 lbs) |



Diesen Frequenzumrichter kaufen oder weitere Informationen anfordern:

<https://www.shc-gmbh.com>

